CARATTERISTICHE ELETTRICHE QUADRO ATS GRUPPO ELETTROGENO 25KVA

QUADRO 25KVA	DESCRIZIONE
COSTRUTTORE-DATA PRODUZIONE	BERNINI DESIGN SRL - XXXX XXX
MODELLO QUADRO (Nr. serie)	25KVA - BE242 (Nr. serie A-XXX)
CARPENTERIA / PROTEZIONE	METALLO 1,5mm IP62
DIMENSIONI / PESO	500 X400 X200 / 20 KG
POTENZA NOMINALE	25KVA @ 35°C
POTENZA DI ESERCIZIO CONTINUO	20KVA @ 35°C
TENSIONE NOMINALE / LAVORO	400Vac / 360-440Vac
TENSIONE DI ISOLAMENTO	1000Vac
CORRENTE NOMINALE AC1	40 Amp
CORRENTE COTINUATIVA	0-30Amp @ 400V nominali
CORRENTE CORTO CIRCUITO	50KA
FREQUENZA NOMINALE / LAVORO	50Hz / 45-55Hz
CONFIGURAZIONE TELERUTTORI	4 POLI 230V LOVATO BF26T4
PROTEZIONI ELETTRICHE	Min-Max Tensione e Frequenza Max Corrente (solo generatore)
COMANDO E TIPO DI TELERUTTORI	Bobine 230V/50Hz QUADRIPOLARI
NORMATIVA RIFERIMENTO	IEC 61439-1-2-34-5-6-7 IEC 60529
PROTEZIONI ELETTRICHE INTERNE	Fusibili 5x20 3.15A
UMIDITA' RELATIVA	5-85 PERCENTO SENZA CONDENSA
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-5/+35 °C Nominale (50°C massima)
RIDUZIONE POTENZA CON LA TEMPERATURA	Ridurre la potenza del 5% per ogni grado °C superiore a 35°C.
CONNESSIONI POTENZA	Morsetti 25 mm
CARICA BATTERIE ED AUSILIARI	12V 2 AMP. ELETTRONICO 12V
POTENZA ASSORBITA MASSIMA	10VA

IL QUADRO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO.

DEVONO ESSERE PREVISTE LE PROTEZIONI ELETTRICHE PER LIMITARE LA POTENZA E CORRENTE IN TRANSITO NEL QUADRO ELETTRICO DALLA RETE O GENERATORE A NON OLTRE I 40 AMPERE A 400V.

OBBLIGATORIA LA CONNESSIONE DEL NEUTRO E DELLA TERRA.

OBBLIGATORIA CONNESSIONE NEGATIVO BATTERIA ALLA TERRA LATO MOTORE.

NON APRIRE LA PORTA CON TENSIONE DI RETE O GENERATORE PRESENTE. L'INTERNO DEL QUADRO PRESENTA PARTI CON POTENZIALE PERICOLO DI CONTATTO DIRETTO (IP00).

BERNINI DESIGN SRL

VIA SAN ROMANO 26A 46035 OSTIGLIA / REA160185 / Cap. Soc 10.400€ i.v. / Tel 0386 31445

Partita IVA IT01453040204 ASSISTENZA TECNICA 335 70 77148 - 0040 721 241 361